



GENIE

Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Die stabförmige Energiesparlampe Genie macht sich schon innerhalb eines Jahres bezahlt und gibt exzellentes Licht bei kompaktem Design. Sie ist so klein, dass sie nahezu in allen Leuchten überall dort verwendet werden kann, wo besonders helles Licht benötigt wird. Ideal für schmale Leuchten.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|------------|
| Socket | E27 [E27] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 10000 h |
| Schaltzyklus | 10000X |

| Lichttechnische Daten | |
|--|-----------------------|
| Farbcode | 865 [CCT von 6500 K] |
| Lichtstrom (Nom) | 1370 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 1370 lm |
| Lichtfarbe | Cool Daylight |
| Restlichtstrom 2000 Std. (Nom) | 88 % |
| Farbkoordinate X (Nom) | 313 |
| Farbkoordinate Y (Nom) | 337 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 6500 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 60 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 65 % |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|---------------|
| Eingangsfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 23 W |
| Lampenstrom (Nom) | 165 mA |
| Äquivalente Leistung | 98 W |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Startzeit (Nom) | 0.3 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (min.) | 5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (max.) | 40 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0.6 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

| Dimmen | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|--------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A |
| Quecksilbergehalt (max.) | 2 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 1.5 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 23 kWh |

| Produktdaten | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871829114415100 |
| Bestell-Produktname | Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718291144151 |
| Bestellcode | 14415100 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 6 |
| Material-Nr. (12NC) | 929689244001 |


Nettogewicht (Einzelteil)

0.090 kg

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerschlagen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|----------------------------------|---------|----------|---------|
| Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6 | 36 mm | 157.0 mm | 48.5 mm |

Econ Genie ErP NG 23W/865 E27 220-240V

